



Bona® Power Station Plus

Disjoncteur portable qui offre une protection de l'équipement contre l'alimentation



La Bona® Power Station Plus est le moyen sûr, peu coûteux et pratique de protéger votre précieux équipement de ponçage de sol contre les situations de haute ou basse tension. Utilisez-le comme centre d'alimentation pour connecter de manière centralisée votre équipement d'installation et de ponçage de sol. Utilisez-le pour faire fonctionner efficacement votre équipement de ponçage et d'aspiration de sol et ajuster la puissance de vos unités 230 V si votre alimentation électrique dérive de la plage de tension souhaitée.

- Voltmètre numérique
- Commutateur de réglage de la tension avec plusieurs réglages
- Disjoncteur 25 A
- Deux prises 110
- Pieds de protection en caoutchouc et poignée de transport pratique
- Garantie de 2 ans
- Certifié GREENGUARD



Bona[®] Power Station Plus

Disjoncteur portable qui offre une protection de l'équipement contre l'alimentation

DONNÉES TECHNIQUES

- Capacité électrique : 7,2 KVA
- Capacité de travail : 30 A via la prise de sortie 230 V ; 20 ampères via la prise à deux prises (toutes les prises peuvent être utilisées simultanément, voir les instructions spéciales)
- Entrée : (1) 4 fils, GFI, verrou tournant 230 volts 30 A
- Queue de cochon : verrou tournant 230 volts 30 ampères avec câble 10-4 pour connecter Power Station Plus à l'alimentation
- Il répond aux exigences GFI sur les systèmes à 4 fils, de sorte que vous pouvez aller directement au travail sur n'importe quel chantier.
- Poids : 29 livres.
- Dimensions : 5 ⁷/₈" x 12 ⁷/₈" x 5"

DIRECTIONS

Vous avez le choix d'utiliser la Power Station Plus comme centre d'alimentation statique pour votre équipement 230V et 115V ou comme buck/booster pour l'équipement 230V lorsque les circonstances l'exigent. Lisez simplement le compteur LED de temps en temps pour voir si la tension d'alimentation de votre source d'alimentation principale a suffisamment changé pour justifier une augmentation ou une diminution de la puissance. La prise de 115 volts (non survoltée) offre une source d'alimentation pratique de 20 ampères protégée en interne via un disjoncteur avec un bouton de réinitialisation externe (ce disjoncteur offre une protection de l'équipement contre les surtensions).

INFORMATIONS DE COMMANDE

Article #	La description	Kg.
AM0002417	Centrale électrique Bona Plus	29